



**Контрольно - кассовая машина
Меркурий-115ФКЗ
Инструкция налогового инспектора
АВЛГ 410.00.00-45 НИ**

Москва

1. Введение	4
2. Технические данные и характеристики	5
3. Порядок работы налогового инспектора	6
4. Блокировки при работе с ФП.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчеты по ФП.....	9
<i>Образец краткого фискального отчета по датам</i>	<i>9</i>
<i>Образец полного фискального отчета по датам.....</i>	<i>9</i>
<i>Образец краткого фискального отчета по номерам смен.....</i>	<i>10</i>
<i>Образец полного фискального отчета по номерам смен</i>	<i>10</i>
<i>Образец отчета по регистрациям ФП.....</i>	<i>11</i>
<i>Образец отчета по регистрации ФП.....</i>	<i>11</i>
<i>Образец отчета по перерегистрации ФП.....</i>	<i>11</i>

1.Введение

Настоящая инструкция предназначена для работы с фискальной памятью (в дальнейшем ФП) контрольно-кассовой машины (ККМ) **“Меркурий-115ФКЗ”**.

Инструкция распространяется на следующие исполнения ККМ: АВЛГ 410.00.00-45 и АВЛГ 410.00.00-46.

В инструкции описаны порядок программирования регистрации ККМ, получения отчетов из ФП, и технические данные ФП.

2. Технические данные и характеристики

ФП в ККМ представляет собой энергонезависимый, конструктивно выделенный и опломбированный блок внутри корпуса ККМ.

ФП содержит следующие области:

Область заводского номера ККМ содержит запись двенадцатиразрядного номера ККМ.

Область фискализации и перерегистрации ККМ содержит 5 записей, включающих:

- номер записи (4 разряда);
- дату регистрации (6 разрядов);
- регистрационный номер ККМ (10 разрядов);
- регистрационный номер налогоплательщика (12 разрядов);
- пароль налогового инспектора (8 разрядов);
- номер последней закрытой смены (4 разряда для перерегистраций);
- контрольную сумму записи.

Область записей сменных выручек содержит 3000 сменных отчетов. В эту область при каждом снятии сменного отчета с гашением делается запись, содержащая:

- номер записи (4 разряда);
- дату записи (6 разрядов);
- время записей (4 разряда);
- сменный итог по продажам (14 разрядов);
- контрольную сумму записи.

ККМ позволяет получить следующие виды отчетов ФП:

- отчет по итогам продаж за период, заданный датами закрытия смен;
- отчет по итогам продаж за период, заданный номерами закрытия смен;
- отчет по регистрациям ККМ;

Отчеты по итогам продаж из ФП могут быть полными и краткими.

ККМ обеспечивает проведение фискализации и перерегистрации ККМ.

Доступ к этим операциям защищен программным паролем. При введении неверного пароля ККМ блокируется до введения верного пароля.

3. Порядок работы налогового инспектора

Перевод ККМ в режим налогового инспектора

Вход в режим налогового инспектора возможен только после снятия сменного отчета с гашением.

Для перевода ККМ в режим налогового инспектора необходимо после включения ККМ нажатием клавиши «РЕЖ» выбрать режим «НР _ _ _ _ _», нажать клавишу «КЛК», и на запрос ввода пароля ввести пароль налогового инспектора.

На дисплее появится сообщение «-ОНП1». Нажимая клавиши «+» и «-», Вы будете просматривать следующие позиции:

- «-ОНП1» - отчет по ФП в диапазоне дат (краткий/полный)
- «-ОНП2» - отчет по ФП в диапазоне смен (краткий/полный)
- «-ОНП3» - отчет по ФП по фискализациям
- «-РЕГ НП» - фискализация/перерегистрация ККМ.

Примечание: Перед фискализацией/перерегистрацией ККМ для определения налогоплательщика установите опцию №33 в одно из следующих значений:

- 0 – РНН (регистрационный номер налогоплательщика);
- 1 – БИН (бизнесидентификационный номер) для юридических лиц;
- 2 – ИИН (индивидуальный идентификационный номер) для индивидуальных предпринимателей.

Примечание: При неправильном вводе пароля налогового инспектора все дальнейшие операции с ККМ блокируются до введения верного значения пароля.

Примечание: В случае, когда необходимо получить все фискальные отчеты по текущую дату (номер смены) можно ввести дату (номер смены) заведомо большую текущей.

Режим отчета из ФП в диапазоне дат.

В подрежиме «-ОНП1» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «d1 00.00.00», что является приглашением ввода начальной даты. Введите начальную дату в формате ДД.ММ.ГГ и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «d2 00.00.00», что является приглашением ввода конечной даты. Введите конечную дату в формате ДД.ММ.ГГ и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ПО-СО?», нажав клавишу «ПИ» Вы получите краткий отчет, а, нажав клавишу «ИТ», Вы получите полный отчет.

Режим отчета из ФП в диапазоне смен.

В подрежиме «-ОНП2» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «С 0», что является приглашением ввода начальной смены. Введите номер начальной смены и ввод подтвердите

нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ПО 0», что является приглашением ввода конечной смены. Введите номер конечной смены и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ПО-СО?», нажав клавишу «ПИ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавишу «ИТ» Вы получите полный отчет.

Режим отчета из ФП по регистрациям.

В подрежиме «-ОНПЗ» нажмите клавишу «ИТ». На ленте распечатается отчет.

Регистрация и перерегистрация ККМ.

В подрежиме «-РЕГ НП» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «РН 0», что является приглашением ввода регистрационного номера (РНМ). Введите регистрационный номер и подтвердите ввод нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ИН 0», что является приглашением ввода регистрационного номера налогоплательщика. Введите регистрационный номер и подтвердите ввод нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «_ _ _ _ _», что является приглашением ввода пароля налогового инспектора. Введите пароль налогового инспектора и подтвердите ввод нажатием клавиши «ИТ».

Проверьте на распечатке правильность ввода вводимых параметров и ввод подтвердите нажатием клавиши «З», либо повторите процесс, нажав клавишу «С». После записи введенных параметров производится распечатка отчетов по перерегистрации ФП.

Внимание! Перед запуском распечатки полных отчетов по ФП с большим количеством смен проверьте наличие полного рулона бумаги. Аккумулятор при этом должен быть заряжен (индикатор зарядного устройства должен светиться зеленым цветом).

Примеры распечаток приведены в приложении.

4.Блокировки при работе с ФП

В ККМ предусмотрены блокировки, исключаящие ввод неверных данных при ошибочных действиях налогового инспектора.

При вводе неверного пароля доступа к ФП, ККМ блокирует выполнение всех операций и выход из режима ввода пароля. Эта блокировка не снимается и после выключения ККМ. При последующем включении, после проведения проверок ККМ по нажатию любой клавиши выходит в режим «РАБ. НП?», а затем в состояние запроса пароля: «- - - - -», и находится в таком заблокированном состоянии до ввода правильного значения пароля налогового инспектора

Блокировка снимается ТОЛЬКО при вводе правильного пароля налогового инспектора.

При попытке произвести количество перерегистраций более 5 режим регистрации блокируется и на печать выводится сообщение «НЕТ СВОБОДН. РЕГИСТРАЦИЙ!».

При работе ККМ в нефискальном режиме доступ к получению отчетов заблокирован.

При попытке снятия фискальных отчетов при отсутствии сменного отчета с гашением.

Попытка получения отчета при отсутствии бумаги приводит к блокировке ККМ с выводом сообщения «НБУ». Блокировка снимается нажатием клавиши “ПИ” после заправки бумажной ленты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчеты по ФП


Образец краткого фискального отчета по датам

***** ** ИНКОТЕКС ** *****	Заголовок документа
О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000002 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 08.12.04 ПО 08.12.04	Период в датах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП 07.12.04 14:11 РНМ: 1234567890 ИНН: 461234567890	Первый регистрационный номер
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2 08.12.04 15:12 СМ: 2 РНМ: 1234567890 ИНН: 046123456789	Второй регистрационный номер
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ 0001 ИТОГ 123.00	Итоговая сумма
~~~~~ 08.12.04 16:05 ИНН 046123456789 РНМ 1234567890 ЗНМ 123456789012	Дата, время Номер ККМ


## Образец полного фискального отчета по датам

***** ** ИНКОТЕКС ** *****	
О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000003 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 08.12.04 ПО 08.12.04	Период в датах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП 07.12.04 14:11 РНМ: 1234567890 ИНН: 461234567890	
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2 08.12.04 15:12 СМ: 2 РНМ: 1234567890 ИНН: 046123456789	
СМЕНА 0002 08.12.04 =.....123.00	Сумма за смену
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ 0001 ИТОГ 123.00	Итоговая сумма
~~~~~ 08.12.04 16:07 ИНН 046123456789 РНМ 1234567890 ЗНМ 123456789012	

Образец краткого фискального отчета по номерам смен

***** ** ИНКОТЕКС ** ***** О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000002 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 0002 ПО 0002	Период в сменах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП 07.12.04 14:11 РНМ: 1234567890 ИНН: 461234567890	
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2 08.12.04 15:12 СМ: 2 РНМ: 1234567890 ИНН: 046123456789	
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ 0001 ИТОГ 123.00	Итоговая сумма
~~~~~ 08.12.04 16:10 ИИН 046123456789 РНМ 1234567890 ЗНМ 123456789012  *****	

## Образец полного фискального отчета по номерам смен

***** ** ИНКОТЕКС ** ***** О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000003 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 0002 ПО 0002	Период в сменах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП 07.12.04 14:11 РНМ: 1234567890 ИНН: 461234567890	
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2 08.12.04 15:12 СМ: 2 РНМ: 1234567890 ИНН: 046123456789	
СМЕНА 0002 08.12.04 =.....123.00	Сумма за смену
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ 0001 ИТОГ 123.00	Итоговая сумма
~~~~~ 08.12.04 16:12 ИИН 046123456789 РНМ 1234567890 ЗНМ 123456789012  *****	

Образец отчета по регистрациям ФП

```
*****
**      ИНКОТЕКС      **
*****
      РЕГИСТРАЦИЯ ФП
04.09.08 12:19
РНМ:      1234567890
ИНН:      461234567890

      ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2
10.12.08 15:12  СМ:  2
РНМ:      1234567890
ИНН:      046123456789

~~~~~
      10.12.08  16:05
      ИИН 046123456789
      РНМ 1234567890
      ЗНМ 123456789012
*****
```

Регистрация ФП

Перерегистрация ФП

Образец отчета по регистрации ФП

```
~~~~~
      РЕГИСТРАЦИЯ ФП
08.12.04 09:37
РНМ:      1234567890
ИНН:      046123456789

~~~~~
      ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ:  4
~~~~~
      08.12.04  09:38
      ИИН 046123456789
      РНМ 1234567890
      ЗНМ 123456789012
*****
```

Дата регистрации ФП

Образец отчета по перерегистрации ФП

```
~~~~~
      ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2
08.12.04 09:37  СМ:  2
РНМ:      1234567890
ИНН:      046123456789

~~~~~
      ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ:  3
~~~~~
      08.12.04  09:38
      ИИН 046123456789
      РНМ 1234567890
      ЗНМ 123456789012
*****
```

Дата перерегистрация ФП

Сведения о регистрациях

Дата

|